Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: C00622 **Modello:**LEM1238

CARICA BATTERIA ELETTRONICO
Carica batteria elettronico ed automatico con funzione di mantenimento carica,
•adatto per caricare batterie al piombo: WET, MF, GEL, AGM, Ca/Ca,
•controlla ed esegue il ciclo di carica automatico, gestito da un micro-processore, in 9 fasi distinte in base allo stato di carica della batteria,
•riduce al minimo il tempo di ricarica, grazie alle caratteristiche di carica: corrente costante – tensione costante,
•dotato di funzione di mantenimento carica ad impulsi che gli permette di monitorare e mantenere cariche le batterie durante i periodi di inutilizzo, consentendo di rimanere collegato alle batterie per un tempo prolungato,
•dotato di funzione speciale per il recupero di batterie molto scariche,
•progettato per proteggere l'elettronica dei veicoli,
•non provoca scintille,
•dotato di protezione contro le inversioni di polarità, protezione batteria guasta e tensione errata.



ACCESSORI IN DOTAZIONE: pinze di collegamento, connettore per presa accendisigari.

Scheda Tecnica:

Codice	C00622
Modello	LEM1238
Alimentazione	1x220-240V 50/60 Hz
Tensione di carica	12 V
Corrente carica convenzionale arithm EN 60335-2-29	12V 0,8A - 12V 3,8A
Gamma batterie caricabili	1,2-14Ah (12V-0,8A) - 14-75Ah (12V-3,8A)
Fasi di carica	n. 9
Tipi di batteria	WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca
Grado protezione	IP 65
Dimensioni	175x65x43,5 mm
Peso	0,460 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori:



321613 Morsetti di collegamento alla batteria isolati, anti-scintille.



321614 Connettore per accendisigari