

## Dettaglio Prodotto:

**Codice:** C00402

**Modello:** BOOSTER 1700

AVVIATORE PROFESSIONALE E FONTE DI ENERGIA SUPPLEMENTARE PORTATILE

E' ideale per tutte le applicazioni che richiedono un potente avviatore e/o una fonte di energia supplementare portatile. E' indicato per:

- Avviamenti di soccorso,
- Come fonte di energia supplementare (salva-memorie),
- Come fonte di energia supplementare multiuso (per apparecchi elettrici a 12V).

Può essere alimentato tramite collegamento con la presa dell'accendisigari o con la rete elettrica.

Può essere appoggiato ed utilizzato in qualsiasi posizione, in quanto protetto contro le perdite elettrolitiche.

E' dotato di protezione termica automatica da 20A, di circuito di protezione contro i picchi di tensione per proteggere l'elettronica del veicolo e di pulsante di controllo carica a LED luminosi.

Fornisce 1700A di spunto e un minimo di 600A in continuo.

Accessori in dotazione: alimentatore da rete LESA 5A, cavo per accendisigari LESA1, pinze con cavo di rame a sei fili.



**Scheda Tecnica:**

Codice	C00402
Modello	BOOSTER 1700
Tensione alimentazione (monofase)	230 V
Tensione di utilizzo	12 V
Amperaggio di spunto	1700 A p
Amperaggio continuo	600 A
Voltaggio di carica	max 14,9 V
Tensione di ricarica	12V 0,6 Ah
Alimentatore automatico	LESA 5A
Cavi di ricarica 12V	LESA 1
Pinze isolate	SI
Batteria interna SIGILLATA	12V 18Ah
Protezione sovratensione	SI
Numero di batterie	1
Peso	10 kg
Dimensioni	275x135x330h mm
Lunghezza cavi	450 mm
Sezione cavi	25 mm <sup>2</sup>

**Accessori:**


LESA1

LESA1



372538

LESA5A