

Dettaglio Prodotto:

Codice: C00598

Modello: START 650

CARICA BATTERIA CARRELLATI CON AVVIAMENTO RAPIDO TRIFASE

- Adatti per tutti i tipi di accumulatori al piombo.
- Dotati di protezione automatica contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.
- Completi di cavi e morsetti.
- Equipaggiati di comando a distanza.
- Dotati di carica rapida con temporizzatore.

Tensioni diverse disponibili a richiesta



Scheda Tecnica:

| | |
|---|-------------------------|
| Codice | C00598 |
| Modello | START 650 |
| Alimentazione | 3x230/400V 50/60 Hz |
| Tensione di carica | 12-24V |
| Corrente di carica/avviamento eff. | 50 / 650 A |
| Regolazioni corrente di carica | n. 4 |
| Potenza d'installazione | 6 kW |
| Corrente carica convenzionale arithm EN 60335-2-29 | 20A - 50A |
| Corrente avviamento convenzionale arithm EN 60335-2-29 | 330 A (12V) 360 A (24V) |
| Dimensioni | mm 280x370x680h |
| Peso | 30 kg |



Elettro C.F. s.r.l.

via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy

Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602

C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori: