Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: C00592 **Modello:**START 800



CARICA BATTERIA CARRELLATI CON AVVIAMENTO RAPIDO TRIFASE

-Adatti per tutti i tipi di accumulatori al piombo.
-Dotati di protezione automatica contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.
-Completi di cavi e morsetti.
-Equipaggiati di comando a distanza.
-Dotati di carica rapida con temporizzatore.

Tensioni diverse disponibili a richiesta

Scheda Tecnica:

Codice	C00592
Modello	START 800
Alimentazione	3x230/400V 50/60 Hz
Tensione di carica	12-24 V
Corrente di carica/avviamento eff.	120 / 800 A
Regolazioni corrente di carica	n. 6
Potenza d'installazione	13 kW
Corrente carica convenzionale arithm EN 60335-2-29	80A (12V) – 100A (24V)
Corrente avviamento convenzionale arithm EN 60335-2-29	580 A (12V) 700 A (24V)
Dimensioni	mm 360x500x850h
Peso	62 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori: