

## Dettaglio Prodotto:

**Codice:** C00593

**Modello:** START 1200

CARICA BATTERIA CARRELLATI CON AVVIAMENTO RAPIDO TRIFASE

- Adatti per tutti i tipi di accumulatori al piombo.
- Dotati di protezione automatica contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.
- Completi di cavi e morsetti.
- Equipaggiati di comando a distanza.
- Dotati di carica rapida con temporizzatore.

Tensioni diverse disponibili a richiesta



### Scheda Tecnica:

Codice	C00593
Modello	START 1200
Alimentazione	3x230/400V 50/60 Hz
Tensione di carica	12-24V
Corrente di carica/avviamento eff.	120 / 1200 A
Regolazioni corrente di carica	n. 6
Potenza d'installazione	19 kW
Corrente carica convenzionale arithm EN 60335-2-29	80A (12V) – 100A (24V)
Corrente avviamento convenzionale arithm EN 60335-2-29	920A (12V) 1100A (24V)
Dimensioni	mm 360x500x850h
Peso	74 kg



**Elettro C.F. s.r.l.**

via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy

Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602

C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

**Accessori:**