Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: C00401 **Modello:**BOOSTER 1500



AVVIATORE PER AUTO E FONTE DI ENERGIA SUPPLEMENTARE PORTATILE

E' ideale per tutte le applicazioni che richiedono un potente avviatore e/o una fonte di energia supplementare portatile. E' indicato per:
•Caricare batterie da 12V,
•Avviamenti di soccorso,
•Come fonte di energia supplementare (salva-memorie),
•Come fonte di energia supplementare multiuso (per apparecchi elettrici a 12V).

Può essere alimentato tramite collegamento con la presa dell'accendisigari o con la rete elettrica.
Può essere appoggiato ed utilizzato in qualsiasi posizione, in quanto protetto contro le perdite elettrolitiche.
E' dotato di protezione termica automatica da 20A, di circuito di protezione contro i picchi di tensione per proteggere l'elettronica del veicolo e di pulsante di controllo carica a LED luminosi.
Fornisce 1500A di spunto e un minimo di 450A in continuo.

Accessori in dotazione: alimentatore da rete LESA 5A, cavo per accendisigari LESA1, pinze con cavo di rame a sei fili.

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Scheda Tecnica:

Codice	C00401
Modello	BOOSTER 1500
Tensione alimentazione (monofase)	230 V
Tensione di utilizzo	12 V
Amperaggio di spunto	1500 A
Amperaggio continuo	450 A
Voltaggio di carica	max 14,9 V
Tensione di ricarica	LESA 5A (12V 0,6 Ah)
Alimentatore automatico	SI
Cavi di ricarica 12V	LESA 1
Pinze isolate	SI
Batteria interna SIGILLATA	12V 18Ah
Protezione sovratensione	SI
Numero di batterie	1
Peso	8,2 kg
Dimensioni	370x125x300h mm
Lunghezza cavi	870 mm
Sezione cavi	25 mm

Accessori: