

## Dettaglio Prodotto:

**Codice:** C00400

**Modello:** BOOSTER 1800

### AVVIATORE PROFESSIONALE E FONTE DI ENERGIA SUPPLEMENTARE PORTATILE

E' ideale per tutte le applicazioni che richiedono un potente avviatore e/o una fonte di energia supplementare portatile. E' indicato per:

- Avviamenti di soccorso,
- Come fonte di energia supplementare (salva-memorie),
- Come fonte di energia supplementare multiuso (per apparecchi elettrici a 12V).
- Indicato per utilizzo frequente.
- Per veicoli con batteria fino a 100Ah.

Può essere alimentato tramite collegamento con la presa dell'accendisigari o con la rete elettrica.

Può essere appoggiato ed utilizzato in qualsiasi posizione, in quanto protetto contro le perdite elettrolitiche.

E' dotato di protezione termica automatica da 20A, di circuito di protezione contro i picchi di tensione per proteggere l'elettronica del veicolo e di pulsante di controllo carica a LED luminosi.

Fornisce 1800A di spunto e un minimo di 600A in continuo.

Accessori in dotazione: alimentatore da rete LESA 6A, cavo per accendisigari LESA1 con led, pinze curve ad alta aderenza con cavo di rame a sei fili.



**Scheda Tecnica:**

Codice	C00400
Modello	BOOSTER 1800
Tensione alimentazione (monofase)	230 V
Tensione di utilizzo	12 V
Amperaggio di spunto	1800 A p
Amperaggio continuo	600 A
Voltaggio di carica	max 14,9 V
Tensione di ricarica	12V 1,5 Ah
Alimentatore automatico	LESA 6A
Cavi di ricarica 12V	LESA 1
Pinze isolate	SI
Batteria interna SIGILLATA	12V 18pro Ah
Protezione sovratensione	SI
Numero di batterie	1
Peso	8,8 kg
Dimensioni	325x110x285h mm
Lunghezza cavi	870 mm
Sezione cavi	25 mm <sup>2</sup>

**Accessori:**


LESA1

LESA1



372535

LESA6A