Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Dettaglio Prodotto:

Codice: C00596 **Modello:**START 510



CARICA BATTERIA CARRELLATI CON AVVIAMENTO RAPIDO MONOFASE

-Adatti per tutti i tipi di accumulatori al piombo.
-Dotati di protezione automatica contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.
-Completi di cavi e morsetti
-Dotati di carica rapida con temporizzatore.

Tensioni diverse disponibili a richiesta

Scheda Tecnica:

Codice	C00596
Modello	START 510
Alimentazione	1x230V 50/60 Hz
Tensione di carica	12-24V
Corrente di carica/avviamento eff.	40 / 510 A
Regolazioni corrente di carica	n. 4
Potenza d'installazione	3 kW
Corrente carica convenzionale arithm EN 60335-2-29	26A – 40A
Corrente avviamento convenzionale arithm EN 60335-2-29	250A
Dimensioni	mm 280x370x680h
Peso	25 kg

Elettro C.F. s.r.l.
via Miglioli, 24 40024 - Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
Telefono +39 051941453 - +39 0516942026 - FAX +39 051944602
C.F. e Registro Imprese BO n. 00706680378 - P.I. 00521381202 - Capitale Sociale 72.320,00 i.v.

Accessori: